



42	R	Relais d'alarme (Fonctionnement) (permanent sur) intérieure (defaut permanent)
41	T	
40	C	
39	R	30VCC 2A
38	T	
37	C	
36	C	Relais d'alarme (Fonctionnement) (limite a 3 mn) extérieure (par alarme)
35	T	
34	R	
33	C	
32	T	
31	R	30VCC 2A
30	0V	Hors Marche) Contrôleur (100mA max.)
29	0V	hors alarme)
28	+ 12V	en marche (10mA max.)
27	+ 12V	en arrêt (10mA max.)
26	Report	marche tempo 0V (avec +12V) 100mA max.
25	Report	contrôle 0V (avec +12V) 10mA max.
24	} Lancement	tempo entrée (avec S1 position 1)
23		
22	} Serrure de	commande
21		
20	} Zone 6 N/F	Instantanée (voir S6) (sauf 2440)
19		
18	} Zone 5 N/F	instantanée (voir S5) (sauf 2440)
17		
16	} Zone 4 N/F	instantanée (voir S4)
15		
14	} Zone 3 N/F	instantanée
13		
12	} Zone 3 N/F	Temporisée (suivant S1)
11		
10	} Zone 2 N/F	instantanée
9		
8	} Zone 2 N/F	Temporisée (suivant S1)
7		
6	} Zone 1 N/F	instantanée
5		
4	} Zone 1 N/F	Temporisée (suivant S1)
3		
2	} Zone N/F	d'autoprotection 24h/24
1		



Fusible 5A rapide



Alimentation apres fusible pour sirenes et detecteurs



Connecteur pour 2910



Tempo alarme




Tempo entree




Selection S1 Zones Tempo




Selection J/N Zones



Connecteur pour 2900



ARRET GENERAL



S1 { pos. 1 Lancement extérieur  
pos. 2 Zone tempo

S4 { pos. 1 Fonctionnement en arrêt  
S5 { pos. 2 Fonctionnement en marche  
S6 { ouvert Fonctionnement 24h/24